

## Назначение компоненты

Компонента предназначена для организации выдачи купюр произвольного номинала с помощью диспенсера Wincor Nixdorf.

## Описание

### 1. Начало работы

Для начала работы с диспенсером необходимо провести процедуру инициализации диспенсера и инициализации кассет, если необходимо вести учет количества купюр.

### **Connect** ( IpAddress )

Подключение к диспенсеру.  
IPAddress – IP адрес диспенсера.

Возвращает результат подключения true/false.

### **SetCassier** (CassierLogin, CassierPassword)

Регистрация кассира с логином CassierLogin и паролем CassierPassword.

Возвращает следующие значения:

Константа	Значение	Описание
TR_OK	0	успешное завершение
TR_ERR_DISP	5	ошибка выдачи наличности
TR_ERR_SEND	7	Ошибка передачи данных
TR_ERR_RECEIVE	8	Коммуникационная ошибка приема данных

## 2. Выдача купюр

**DispenceCur**(Sum, Currency, CassierNum)

Sum – сумма к выдаче.

Currency – код валюты

CassierNum – номер кассира (1 – левый, 2 - правый)

Возвращает следующие значения:

Константа	Значение	Описание
TR_OK	0	успешное завершение
TR_SUM_NOT_DIVISIBLE	1	сумма некратная наименьшему номиналу
TR_SUM_TOO_BIG	2	слишком большая сумма
TR_SUM_IS_NULL	3	нулевая сумма
TR_ERR_MONEY_LEFT	4	кассир оставил деньги
TR_ERR_DISP	5	ошибка выдачи наличности
TR_ERR_CONNECT	6	Ошибка соединения
TR_ERR_SEND	7	Ошибка передачи данных
TR_ERR_RECEIVE	8	Коммуникационная ошибка приема данных
TR_ERR_BUSY	9	Занят другим кассиром

Максимальное количество купюр, выдаваемое за раз из всех кассет – 40.

**ValidateSum** (Sum) – возвращает 1 если сумму Sum возможно выдать текущим количеством купюр в кассетах и 0 – если невозможно.

## 3. Завершение работы

**OnDispenceComplete** (Result)

Возвращает результат выдачи:

Константа	Значение	Описание
TR_OK	0	успешное завершение
TR_ERR_MONEY_LEFT	4	кассир оставил деньги
TR_ERR_DISP	5	ошибка выдачи наличности
TR_ERR_SEND	7	Ошибка передачи данных
TR_ERR_RECEIVE	8	Коммуникационная ошибка приема данных
TR_ERR_BUSY	9	Занят другим кассиром

**Disconnect**()

Завершение работы диспенсера.